


電気が 停電 消えたら!



家の一部が消えた




家中全部が消えた



分電盤を確認

②アンペアブレーカー



①配電用遮断器

③漏電遮断器

ご近所は
ついている

ご近所も
消えている

台風や落雷等で、停電
することもあります。
復旧迄、ご理解と
ご協力をお願い致し
ます。

分電盤が
変色していた



東京電力(株)
または
電気工事店へ
連絡して下さい

①配線用遮断器
が切れた

②アンペアブレーカー
が切れた

③漏電遮断器が切れた

一度に電気を使いすぎた

使用していた電気器具の使用を減らし、①配線用
遮断器又は②アンペアブレーカーを「入」にする


漏電箇所があります
正常な箇所は下記を
参照して、復旧して
ください

・分電盤操作に自信が無い
・あてはまる項目が無い
・同じブレーカーが何度も落ちる


悪い回路(漏電)は、至急電気工事店に点検を依頼して下さい
電気工事店がわからない時、又はご自分で復旧処理が不
安な場合は東京電力(株)迄ご連絡してください。

※イラストの分電盤スイッチの配置は一例です

漏電遮断器が切れてしまったら...




②のアンペアブレーカーの
つまみが「入」になってい
る事を確認する



①の配線用遮断器の
つまみをすべて「切」
にする




③の漏電遮断器の
つまみを「入」に
する




配線用遮断器の
つまみをひとつ
ずつ「入」にする




悪い回路の
配線用遮断器を入れた時に
再び漏電遮断器が切れたら
その回路に漏電がある



すべての配線用遮断器を
「切」にする



漏電遮断器のつまみを
「入」にする



悪い回路以外の
配線用遮断器を
ひとつずつ「入」にする